

BILANS MOCY I DOBÓR ZABEZPIECZEŃ
Posterunek Policji

LP	ODBIORNIK	numer linii	Pi [kW]	kz	cos fi	Pszcz [kW]	Qszcz [kVAr]	Szcz [kVA]	ilość faz	Iobc Id[A]	Izab [A]
	rozdzielnica RG										
1	oświetlenie		1,2	0,80	0,93	1,0	0,4	1,0			
2	gniazda wtykowe		30,0	0,10	0,93	3,0	1,2	3,2			
3	siłownia telekomunikacyjna		5,0	0,60	0,85	3,0	1,9	3,5	1	15,3	25
4	rolety		1,0	0,10	0,93	0,1	0,0	0,1			
5	niskieprądy		0,9	0,60	0,93	0,5	0,2	0,6			
6	wentylacja i klimatyzacja		6,7	0,70	0,85	4,7	2,9	5,5			
7	suszarka do ubrań		2,0	0,30	0,93	0,6	0,2	0,6			
8	nagrzewnica		1,5	0,50	0,90	0,8	0,4	0,8			
8	R1		6,5	0,10	0,90	0,7	0,3	0,7	3	1,0	25
	Razem RG	WLZ RG	54,8	0,26	0,89	14,3	7,5	16,1	3	23,3	40

Pp=25kW