

Identyfikacja urządzenia	QS	FS2K1	Q8	FS2K2	OO IR	PH	F1
Identyfikacja złącz							
Opis	Zasilanie z agregatu prądotwórczego	Zabezpieczenie Układu SZR	Zasilanie podstawowe z zakładu energetycznego	Zabezpieczenie układu SZR	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrol.faz	Rozdzielnia T0
Obwód +Hoc	89,40 kW		84,48 kW				22,20 kW
Długość kabla	1,5 mb		1,5 mb				8 mb
Przewód - Przekrój	5x95mm2		5x50mm2				5x10mm2
Typ kabla	YKY		YKY				YKY
Typ izolacji kabla	0,6/1kV		0,6/1kV				0,6/1kV

	KPP Chodzież	Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
				B		E	
	TG	Nr. rysunku:	E07	A		D	
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczycki	Nr. aktualiz.	1 / 4



Identyfikacja urządzenia	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
Identyfikacja złącz									
Opis	Rozdzielnia T01	Rozdzielnia T1	Rozdzielnia T2	Rozdzielnia T02	Rozdzielnia TP	Rozdzielnia TK	Rozdzielnia TZ	Rozdzielnia TKO	Potrzeby własne agregatu
Obwód +Hoc	4,38 kW	26,68 kW	23,04 kW	6,74 kW	8,62 kW	5,81 kW	5,56 kW	12,33 kW	2,00 kW
Długość kabla	52 mb	45 mb	52 mb	78 mb	28 mb	35 mb	95 mb	12 mb	65 mb
Przewód - Przekrój	5x4mm2	5x16mm2	5x16mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x50mm2	5x4mm2
Typ kabla	YDY	YKY	YKY	YDY	YDY	YDY	YKY	YKY	YKY
Typ izolacji kabla	450/750V	0,6/1kV	0,6/1kV	450/750V	450/750V	450/750V	0,6/1kV	0,6/1kV	0,6/1kV

	KPP Chodzież	Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
				B		E	
	TG	Nr. rysunku:	E07	A		D	
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczycki	Nr. aktualiz.	2 / 4



Identyfikacja urządzenia	F11	F12	F5	F1	PC1			
Identyfikacja złącz								
Opis	Brama zewnętrzna	Oświetlenie zewnętrzne	Zabezpieczenie sterowanie oświetleniem	Przełącznik Auto/Reka	Zegar astronomiczny			
Obwód +Hoc	2,00 kW	4,00 kW						
Długość kabla	65 mb	120 mb						
Przewód - Przekrój	5x4mm2	5x4mm2						
Typ kabla	YKY	YKY						
Typ izolacji kabla	0,6/1kV	0,6/1kV						

	KPP Chodzież	Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
				B		E	
	TG	Nr. rysunku:	E07	A		D	
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczycki	Nr. aktualiz.	3 / 4



	KPP Chodzież	Nr. projektu:	KPP Chodzież	C		F	
				B		E	
	TG	Nr. rysunku:	E07	A		D	
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczycki	Nr. aktualiz.	4 / 4